

Antennefilter FN 811

Beskrivelse

FN 811 er et 9 - polet Chebishev filter med 1 dB grænsefrekvens på ca. 180 MHz.

Det er beregnet til at anvendes i området 146 - 174 MHz.

Filtret er opbygget på en printplade med luftspoler og tykfilm kondensator.

Desuden findes der en kondensator for d.c. adskillelse.

REVISED

Beskrivelse : 1 9.73

Antennefilter FN 811

Storno

JøB/5240

38.125 DI

1/1


Antenne filter FN 811

Data

Typisk

Input impedans	50 Ω
Output impedans	50 Ω
Indsætningstab	0,5 dB
Dæmpning v. 300 MHz	50 dB

REVISED



konstr./tegn.

Jø B

godk.

komp.liste

ANTENNA FILTER
ANTENNEFILTER

FN811

KODE

TEGN. NR.

D401.624

A 4